

# AIR2-KF100, -PEBBLE, -ERGO



## RADIOCOMANDI



Air2-KF100

Air2-Pebble

Air2-Ergo

I radiocomandi Inim sono in grado di notificare all'utente, per mezzo di LED di segnalazione ed un buzzer, il successo dell'operazione richiesta grazie al colloquio bidirezionale con il supervisore. La radiochiave gestisce 4 tasti le cui funzionalità sono programmabili in centrale. Con lo stesso radiocomando pertanto sarà possibile inserire e disinserire l'impianto anti-intrusione ma anche aprire un cancello o accendere delle luci. Il dispositivo fornirà la conferma acustica e/o ottica dell'effettivo successo dell'operazione. Le radiochiavi sono inoltre dotate di una pratica modalità di "blocco tastiera" utile per evitare la pressione accidentale dei pulsanti.

Caratteristiche principali	KF100/10	Pebble	Ergo
Comunicazione con dispositivi via radio		Bidirezionale	
Frequenza di lavoro		868 MHz	
Tempo di supervisione radio programmabile		da 12 a 250 minuti	
Radiochiavi gestite da Air2-BS200		30 da Air2-BS200/10, 100 da Air2-BS200/50	
Tasti		4	
Funzioni dei tasti		Liberamente programmabili come macro di centrale (inserimenti, disinserimenti, parzializzazioni, attivazioni uscite, ecc.)	
LED di notifica		6, per la segnalazione dell'esito del comando inviato	
Buzzer di segnalazione		Multitonale	
Blocco/Sblocco tastiera		Sì	
Batteria		Litio CR2032 da 3V	
Durata stimata batteria		5 anni	
Dimensioni (HxLxP)	61 x 41 x 12mm	69 x 42 x 15 mm	72 x 41 x 16mm
Peso	15g	23g	25g
Gomma copritasti	2 modelli: - con icone - con tasti numerati	1 modello (con icone e tasti numerati)	
Colori disponibili	nero	rosso, grigio, blu avio	nero, bianco

## CODICI D'ORDINE

**Air2-KF100:** radiochiave bidirezionale a 4 pulsanti.

**Air2-KFPEBBLE/R:** radiochiave bidirezionale a 4 pulsanti dal design moderno. Colore rosso.

**Air2-KFPEBBLE/G:** radiochiave bidirezionale a 4 pulsanti dal design moderno. Colore grigio.

**Air2-KFPEBBLE/A:** radiochiave bidirezionale a 4 pulsanti dal design moderno. Colore blu avio.

**Air2-KFERGO/N:** radiochiave bidirezionale a 4 pulsanti dal design ergonomico. Colore nero.

**Air2-KFERGO/B:** radiochiave bidirezionale a 4 pulsanti dal design ergonomico. Colore bianco.

# AIR2-KF100 AIR2-ERGO AIR2-PEBBLE



Centobuchi, via Dei Laboratori 10  
63076 Montepandone (AP), ITALIA  
Tel. +39 0735 705007 \_ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz \_ [www.inim.biz](http://www.inim.biz)

Timbro distributore Inim